



本ケーブルには
方向性がありますので、
コネクタをご確認ください。

DVI出力端子を持つ
パソコン



Txコネクタ



※ラベルに「TX」と記載されている側
に、映像信号を出力する機器を接続
してください。


DVI入力端子を持つ
ディスプレイ



Rxコネクタ


パソコンのDVIポートから供給される電源で本製品は動作します。(この場合、ACアダプタは使用しません)

映像が正常に映らないときには、付属ACアダプタを
Rxコネクタ側に接続します。



パソコンのDVIポートからの電源がRxコネクタに届かない場合、本製品が動作
しません。この場合にはRxコネクタ側に付属ACアダプタを接続してください。

付属ACアダプタをRxコネクタ側に接続しても、映像が正常に
映らないときには、付属ACアダプタをさらにTxコネクタ側にも
接続します。



パソコンのDVIポートからの電源がTxコネクタ側に充分供給されない、または
省電力モードなどで、供給電力が一時的に下がるなど電源供給が安定しない場合に、
本製品が動作しません。この場合にはTxコネクタ、Rxコネクタ側両方に付属AC
アダプタを接続してください。



光ファイバは破損や汚れに注意し、**慎重に取扱ってください。**
大きな衝撃や、側圧、引っ張り、急激な曲げ、ねじれ等が加わると断線し、使用不可となります。


使用上のご注意

1. 運搬、設置、保管時において、大きな衝撃を加えないでください。

光ファイバケーブルは大きな衝撃や、側圧等が加わることでケーブル自体が変形し、光ファイバに力が加わり、最悪断線する
可能性があります。たとえ、すぐに断線しなくても、数ヶ月後、数年後に断線することもありますので注意が必要です。


2. ケーブルをねじらないようにご注意ください。

光ファイバケーブルにねじれや張力が加わらないよう、
ケーブルを置くように敷設してください。



3. ケーブルの最小曲げ半径を確保してください。

光ファイバケーブルは、断線および
劣化防止のために、常に最小曲げ半径
を確保するよう取扱ってください。
また、敷設時はケーブルが引っ張られ
ますので、ねじれや張力に注意し、
より大きな曲げ半径を保つようにして
ください。



〈最小曲げ半径の規定〉

ケーブル直径	ケーブルの最小曲げ半径	
	敷設時	固定時
D>3 mm	D×40mm	D×20mm 以上
(D=4.7~5mm)	188mm 以上	94mm 以上

4. 光ファイバケーブルの束線および固定時にご注意ください。

束線の際は、スポンジ、ゴム板等の
緩衝材を介して動かない程度に
固定してください。損失増加や断線
に繋がりますので、絶対に締め付け
すぎないように、ご注意ください。




光ファイバケーブルを束線あるい
は固定する時に、DVIコネクタと
結線部を持って固定します。
コネクタの結線部は強く引っ張ら
ないように取扱います。
結線部で束線しないでください。




5. ケーブルを敷設する際、機器等の角にご注意ください。

ケーブルを敷設の際、
機器や設備等の(鋭利な)
角に押しあたらない
ように、ご注意ください。



DVIコネクタが宙吊り
にならないよう、
ご注意ください。
コネクタの結線部が
変形や断線する恐れ
があります。



6. DVIコネクタを抜き挿しする時にご注意ください。

DVIコネクタを挿し込むときにはコネクタカバー
部分のラベルが上になるように向けて、真直ぐ
ゆっくりと確実に挿し込んでください。
DVIコネクタを取外すときにはコネクタのカバー
部分(樹脂部分)を持ち、ゆっくりと真直ぐに
引き抜いてください。

※本製品と各機器を接続する際には、機器の取扱説明書を
よく読んでから行ってください。
※濡れた手で本製品の接続や取外しを行わないでください。
※本製品を抜き挿しする時には必ずコネクタ部分を持ち、
無理な力を加えないでください。ケーブル部分を引っ張ったり、
無理な力を加えると破損や故障の原因となります。




7. 粉塵やホコリにご注意ください。

コネクタは機器に接続しているとき以外、カバーを
外さないようにしてください。粉塵やホコリを
付けないよう、ご注意ください。



8. 光ファイバケーブルの余長処理。

余った光ファイバケーブルは、ケーブル径の40倍以上の
直径のループを作り、コネクタ結線部に負荷が加わらない
ように固定します。



9. 本製品を分解したり、加工したりしないでください。

※本製品と各機器を接続する際には、機器の取扱説明書をよく読んでから行ってください。
※本製品を取付け、使用する際は、必ずテレビやディスプレイメーカーの掲示する警告や
注意指示、マニュアルに従ってください。
※本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。また、濡れた手で触らないで
ください。
※濡れた手で本製品の接続や取外しを行わないでください。
※本製品を水中や水のかかる場所、直射日光の当たる場所、高温・多湿となる場所、ホコリや
油煙などの多い場所で使用・保管しないでください。
※本製品を抜き挿しする時には必ずコネクタ部分を持ち、無理な力を加えたり
せず、まっすぐに抜き挿ししてください。ケーブル部分を引っ張ったり、無理な力を加えると
破損や故障の原因となります。
※各接続コネクタのチリやホコリ等は、取り除いてください。また、各接続コネクタには手は
触れないでください。故障の原因となります。
※本製品を家具で踏んだり、扉ではさんだりしないでください。
※お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。
※本製品の上に物を置かないでください。傷がついたり、故障の原因となります。
※ケーブル部の被覆が傷ついたり、コネクタ部がぐらつくなど異常がある場合には使用を
中止し、新しいケーブルを使用してください。

※本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。
※本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社は
その責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
※本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、機器の故障などにつきましては、
弊社は一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。定期的に
バックアップを取るなどの対策を行ってください。
※本製品は、屋内専用です。屋外で使用しないでください。
※本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に
関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの
組込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、
社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。

※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。
※製品の向上のため、仕様・外観を予告なく変更することがあります。

サンワサプライ株式会社

岡山 サプライセンター 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311
東京 サプライセンター 東京都品川区大井6-5-8 TEL.03-5763-0011
<http://www.sanwa.co.jp/>